


## Зажигающие устройства

## Зажигающие устройства для ламп HPI и SOX





- Электронные стартеры для металлогалогенных и натриевых ламп низкого давления
- Параллельный тип
- Стартеры обеспечивают надежное и мягкое включение

- Имеют стандартную колодку с зажимами для винтов
- Компактные размеры и легкий вес
- Легкая установка винтами, защелками или штифтами

## Варианты применения:

- Как и у соответствующих ламп и балластных сопротивлений



№	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	C1 (mm)
1	85	65	7	41	14.5	4.3	38
2	114.5	95	7	41	14.5	4.3	38

№	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	C1 (mm)
3	89	-	10	41	14.5	4.3	38

Коммерческое наименование продукта			Для ламп	Напряжение в сети переменного тока (V)	Частота в сети переменного тока (Hz)	Потери в зажигающем устройстве (W)	№	Номер для заказа
Тип	Тип упаковки	Форма упаковки						
SI 51	CRTN	48	HPI 250..400W	220-240	50/60	0.5	1	8711500... 915535 30
SI 51-S	CRTN	20	HPI 250..400W	220-240	50/60	0.5	3	747495 30
SI 52	CRTN	48	HPI 1..2kW (230V)	220-240	50/60	0.5	1	915542 30
SI 54	CRTN	20	HPI 2kW (400V)	360-415	50/60	0.5	2	915481 30
SX75	CRTN	20	SOX 90W	220-240	50/60	1.0	2	920065 30
SX131	CRTN	48	SOX-E 131W	220-240	50/60	2.0	1	915894 30
SX26	CRTN	20	SOX-E 18..26W	220-240	50/60	1.0	2	915900 30
SX70	CRTN	20	SOX-E 66W / SOX-90W	220-240	50/60	1.0	2	915498 30
SX72	CRTN	20	SOX-E 26..36W / SOX 35..55W	220-240	50/60	1.0	2	915610 30
SX73	CRTN	48	SOX 180W	220-240	50/60	2.0	1	920058 30
SX74	CRTN	20	SOX 135W	220-240	50/60	1.0	2	915696 30

## Зажигающие устройства

## Зажигающие устройства для ламп HPI и SOX

## Дополнительные технические данные

Наименование продукта	Для ламп	Напряжение зажигания лампы (kV)	Макс. Емкость кабеля (m)	T_макс.внутри корпуса (°C)	T_окружающая (°C)	Принципиальная схема цепи
SI 51	HPI 250..400W	0.75	1500	80	-20..+75	1
SI 51-S	HPI 250..400W	0.75	1500	80	-20..+75	1
SI 52	HPI 1..2kW (230V)	0.75	350	80	-20..+75	1
SI 54	HPI 2kW (400V)	1.50	1200	80	-20..+75	2
SX75	SOX 90W	1.00	50	80	-20..+80	1
SX131	SOX-E 131W	1.40	50	80	-20..+80	3
SX26	SOX-E 18..26W	1.00	50	80	-20..+80	1
SX70	SOX-E 66W / SOX-90W	1.20	50	80	-20..+80	1
SX72	SOX-E 26..36W / SOX 35..55W	1.00	50	80	-20..+80	-
SX73	SOX 180W	1.40	50	80	-20..+80	4
SX74	SOX 135W	1.40	50	80	-20..+80	1

## Принципиальная схема цепи

